



RORACO AED · Modell A102

Basis-Defibrillator mit LED-Anzeige und Sprachführung

RORACO GmbH

Josef-Perger-Str. 2 · 3031 Pressbaum

+43 (1) 310 58 68 · office@roraco.at

www.roraco.at

Automatisierter externer Defibrillator – für Betriebe, Behörden & Einsatz

Der Roraco A102 ist ein halbautomatischer externer Defibrillator. Er analysiert den Herzrhythmus des Patienten und gibt bei Bedarf einen kontrollierten Elektroschock ab – klar geführt durch Sprache, sicher auch für Laien.

- **Bedienung:** 3-Tasten-Konzept (EIN/AUS · SET · Schock) – sicher auch für Laien
- **Anzeige:** LED-Statusanzeige mit klarer, lauter Sprachführung
- **Energie:** Biphasisch abgeschnitten exponentiell (BTE) · bis 200 J
- **Sequenz:** Erwachsene 150 / 150 / 200 J · Kinder 50 / 50 / 75 J
- **Ladezeit:** < 7 Sek. auf 150 J · < 10 Sek. auf 200 J
- **Selbsttest:** täglich, wöchentlich, monatlich – automatisch
- **Schutzart:** IP55 · robust nach EN 1789 (Vibration)
- **Sprachen:** bis zu 12 Sprachen wählbar (u.a. DE, EN, FR, IT)



Zubehör & Verbrauchsmaterial

Artikel	Beschreibung	Haltbarkeit
Batterie	12 V DC · 3,0 Ah · Lithium-Mangandioxid (LiMnO ₂), nicht wiederaufladbar	4 Jahre Standby
Lieferumfang Batterien	2 Batterien serienmäßig – ergibt bis zu 8 Jahre Einsatzbereitschaft ohne Wechsel	8 Jahre gesamt
Elektroden Erwachsene	Einweg-Pads (Fiab, Italien) · für Patienten ab 8 Jahren / > 25 kg	2 Jahre Haltbarkeit
Elektroden Kinder	Einweg-Pads (Fiab, Italien) · für Kinder < 8 Jahren / < 25 kg	2 Jahre Haltbarkeit
Tragetasche	EVA-Hartschale, rot, mit AED-Kennzeichnung	–
AED-Wandkasten	Weiß, mit Alarm und Signalleuchte – für die Wandmontage	–
Trainer A102T	1:1-Nachbau des Live-Geräts für Kurse (2 Tasten, ohne Schockabgabe)	Mehrfach nutzbar
Trainings-Pads	Wiederverwendbare Übungs-Elektroden	–

Trainer A102T für Kurse: Optisch und in der Bedienung identisch zum A102 (2-Tasten-Variante), gibt aber keinen echten Schock ab. Wird oft gemeinsam mit dem Live-Gerät bestellt – für die betriebliche Ersthelfer-Ausbildung und regelmäßige Auffrischungen. Anfragen an office@roraco.at.

8 J.

Batterie-Reserve (2 x 4 1

2 J.

Elektroden-Haltbarkeit

3 J.

Garantie ab Lieferung

12

Sprachen wählbar

RORACO GmbH · Josef-Perger-Str. 2 · 3031 Pressbaum · Austria · +43 (1) 310 58 68 · office@roraco.at · www.roraco.at