



RORACO AED · Modell A112

Premium-Defibrillator mit 3,5" LCD-Farbdisplay und Sprachführung

RORACO GmbH

Josef-Perger-Str. 2 · 3031 Pressbaum

+43 (1) 310 58 68 · office@roraco.at

www.roraco.at

Automatisierter externer Defibrillator – für Betriebe, Behörden & Einsatz

Der Roraco A112 ist ein halbautomatischer externer Defibrillator. Er analysiert den Herzrhythmus des Patienten und gibt bei Bedarf einen kontrollierten Elektroschock ab – klar geführt durch Sprache und Farbdisplay, sicher auch für Laien.

- **Bedienung:** 3-Tasten-Konzept (EIN/AUS · SET · Schock) – klar geführt
- **Anzeige:** 3,5" Farb-LCD (320 × 240 Pixel) mit Schritt-für-Schritt-Bildern
- **Vorteil:** Visualisierung ideal in lauten Umgebungen (Industrie, Baustelle)
- **Energie:** Biphasisch abgeschnitten exponentiell (BTE) · bis 200 J
- **Sequenz:** Erwachsene 150 / 150 / 200 J · Kinder 50 / 50 / 75 J
- **Ladezeit:** < 7 Sek. auf 150 J · < 10 Sek. auf 200 J
- **Selbsttest:** täglich, wöchentlich, monatlich – automatisch
- **Sprachen:** bis zu 12 Sprachen · Farbdisplay in mehreren Layouts



Zubehör & Verbrauchsmaterial

Artikel	Beschreibung	Haltbarkeit
Batterie	12 V DC · 3,0 Ah · Lithium-Mangandioxid (LiMnO ₂), nicht wiederaufladbar	4 Jahre Standby
Lieferumfang Batterien	2 Batterien serienmäßig – ergibt bis zu 8 Jahre Einsatzbereitschaft ohne Wechsel	8 Jahre gesamt
Elektroden Erwachsene	Einweg-Pads (Fiab, Italien) · für Patienten ab 8 Jahren / > 25 kg	2 Jahre Haltbarkeit
Elektroden Kinder	Einweg-Pads (Fiab, Italien) · für Kinder < 8 Jahren / < 25 kg	2 Jahre Haltbarkeit
Tragetasche	EVA-Hartschale, rot, mit AED-Kennzeichnung	–
AED-Wandkasten	Weiß, mit Alarm und Signalleuchte – für die Wandmontage	–
Trainer A112T	1:1-Nachbau mit 3,5" LCD-Display für Kurse (2 Tasten, ohne Schockabgabe)	Mehrfach nutzbar
Trainings-Pads	Wiederverwendbare Übungs-Elektroden	–

Trainer A112T für Kurse: Optisch und in der Bedienung identisch zum A112 – inklusive 3,5" LCD-Display für die Kursausbildung, ohne Schockabgabe. Wird oft gemeinsam mit dem Live-Gerät bestellt – für die betriebliche Ersthelfer-Ausbildung und regelmäßige Auffrischungen. Anfragen an office@roraco.at.

8 J.

Batterie-Reserve (2 × 4 J.)

2 J.

Elektroden-Haltbarkeit

3 J.

Garantie ab Lieferung

12

Sprachen wählbar